

WTL 55712

Pračka



EAN kód: 8003437722172

Technické údaje

Proudová pojistka	10 A
Napětí	230-240 V
Frekvence	50 Hz
Připojovací vodovodní ventil 3/4"	ano
Rozměry (vxšxh)	900x400x600 mm
Rozměry s obalem (vxšxh)	940x450x700 mm
Hmotnost	62,0 kg
Hmotnost s obalem	64,0 kg

Výbava

Typ motoru	Univerzální
Nastavení otáček	0 - 1200 ot/ min
Řízená optimalizace spotřeby vody	ano
Kontrola tvorby pěny	ano
Systém vyrovnávání nestability	ano
Šířka / Průměr otvoru bubnu	210 mm
Stop s dvířky nahoře	ano
Otevírání bubnu pračky	lehké / easy opening
Vyvážené dveře	ano
Barva	bílá
Počet komor násypky	3
Filtr	ano
Výsuvný podvozek	ano
Materiál nádrže	plast / PPN
Materiál bubnu	nerez
Ukazatel zanesení filtru	ano
Ukazatel připojení vody	ano
Ukazatel odemknutých dveří	ano
Ukazatel přivolání servisu	ano

Typ	volně stojící
Kategorie pračky	shora plněná

Vlastnosti

Energetická třída	A +
Senzorová technologie praní	6. smysl
Kapacita praní	5,5 kg
Objem bubnu	42 l
Spotřeba energie (2010/30/ EU)	173 kWh/ rok
Spotřeba energie Bavlna 60°C plná náplň (2010/30/ EC)	0,83 kWh
Spotřeba energie Bavlna 60°C poloviční náplň (2010/30/ EC)	0,72 kWh
Spotřeba energie Bavlna 40°C poloviční náplň (2010/30/ EC)	0,51 kWh
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (2010/30/ EC)	0,11 W
Spotřeba energie ve vypnutém režimu (2010/30/ EC)	0,11 W
Spotřeba vody (2010/30/ EU)	8674 l/ rok
Účinnost odstředování	B
Zbytková vlhkost	53 %
Ovládání	centrální knoflík + tlačítka
Zobrazení průběhu programu	ano
Účinnost praní	A
Hlučnost při praní	59 dB
Hlučnost při odstředování	76 dB
Referenční program (2010/30/ EC)	220 pracích cyklů
Trvání referenčního programu	200 min

Ovládání - programy a volby

Počet programů	18
Eco bavlna	ano
Smíšené prádlo / Denní 40°C	ano
Bavlna / Antibakteriální	ano
Syntetika	ano
Jemné prádlo	ano
Vlna	ano
Ruční praní	ano
Rychlé 15 minut	ano
Jeans	ano
Máchání a odstředování	ano
Intenzivní odstředování	ano
Vypouštění vody	ano
Clean +	ano
Rychlé praní	ano
Předpírka	ano
Intenzivní máchání	ano
Odložené odstředování	ano
Tlačítko start/ pauza	ano
Odložený start/ konec	ano
Reset tlačítka	ano